DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG UND SICHERHEITSDATENBLATT

KKSB 10-Inch (10") 2U Adjustable DIN Rail Mount Bracket

EAN: 7350001162430

Vor Gebrauch lesen

Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheitsrelevante Informationen über das Produkt sowie seine sichere Verwendung und Montage. Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

⚠ **WARNUNG!** ERSTICKUNGSGEFAHR – KLEINTEILE. NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN.

Produkteinführung

Die KKSB 10-Zoll 2 HE verstellbare DIN-Schienen-Halterung bringt DIN-Schienen-Geräte der Industrieautomation, Elektro- und Netzwerktechnik in ein Standard-10-Zoll-Rack. Sie trägt eine 35-mm-DIN-Schiene nach EN 60715 / IEC 60715 und belegt zwei Höheneinheiten (2 HE).

Die Einbautiefe ist verstellbar, sodass die Schiene passend zur Einbautiefe der Geräte positioniert werden kann. Aus lasergeschnittenem SPCC-Stahl mit schwarzer, strukturierter Pulverbeschichtung und verzinkter Stahl-DIN-Schiene; alle Teile sind verschraubt. Lüftungsausschnitte und die offene Bauweise halten die Geräte gut zugänglich.

Hinweis: Rackschrank und DIN-Schienen-Geräte sind NICHT im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

- Rack-Standard: 10 Zoll, 2 HE
- Abmessungen: 252,8 × 132 × 88,9 mm (B × T × H)
- DIN-Schiene: 35 mm, EN 60715 / IEC 60715, verzinkter Stahl
- Einbautiefe: verstellbar
- Material: SPCC-Stahl, schwarze strukturierte Pulverbeschichtung; verschraubt
- Rackmontage: 4 × M6-Käfigmutter, 4 × M6 × 12-mm-Schraube
- Lieferumfang: 2 × Seitenhalter, 1 × verstellbare Tragschiene, 1 × 35-mm-DIN-Schiene, 4 × M6-Käfigmutter, 4 × M6 × 12-mm-Linsenkopfschraube, 8 × M5 × 8-mm-Schraube, 8 × M5-Flanschmutter mit Sperrverzahnung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Zur Verwendung in trockenen Innenräumen für die Montage von DIN-Schienen-Geräten auf einer 35-mm-DIN-Schiene in Standard-10-Zoll-Racks. Nur Geräte montieren, die für die Montage auf 35-mm-DIN-Schienen vorgesehen sind, und die Lüftungsöffnungen nicht abdecken.

Ausführliche Produktinformationen

https://kksb-cases.com/products/kksb-10-inch-10-2u-adjustable-din-rail-mount-bracket



Montage der KKSB DIN-Schienen-Halterung

Schritt-für-Schritt-Montageanleitung mit Fotos – Seitenhalter, Tragschiene und DIN-Schiene mit den M5-Schrauben und Flanschmuttern montieren, die M6-Käfigmuttern an einer freien 2-HE-Position in die Rackschienen einsetzen und die Halterung mit den M6 × 12-mm-Schrauben befestigen, die Einbautiefe einstellen, dann alle Verbindungen festziehen und die Geräte auf die Schiene aufrasten. Der Link unten führt zur Produktseite; dort ist die Montageanleitung unter „User Manuals“ verlinkt:

https://kksb-cases.com/products/kksb-10-inch-10-2u-adjustable-din-rail-mount-bracket



Eingehaltene Normen und Vorschriften

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der zuletzt veröffentlichten Fassungen der folgenden EU-Rechtsvorschriften:

- RoHS – Richtlinie 2011/65/EU einschl. Delegierter Richtlinie (EU) 2015/863, zuletzt geändert durch Richtlinie (EU) 2025/2456 (konsolidierte Fassung 01/07/2026), sowie die UK RoHS Regulations (S.I. 2012/3032).
- REACH – Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2026/2382 (konsolidierte Fassung 22/06/2026). Das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) der aktuellen ECHA-Kandidatenliste über 0,1 Massen-% und erfüllt die Beschränkungen nach Anhang XVII.
- POP – Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2026/2382 (konsolidierte Fassung 30/09/2026), einschl. der PFOS-Grenzwerte der Delegierten Verordnung (EU) 2025/718.

Entsorgung und Recycling

Die Verpackung wird gemäß der EU-Verpackungsverordnung (EU) 2025/40 (PPWR) behandelt. Bitte getrennt entsorgen:

- Karton und Papiereinlagen: flach falten und in die Papier-/Kartonverpackungs-Sammlung geben (PAP 20).
- Metallteile: die Stahlhalter, die DIN-Schiene, Käfigmuttern, Schrauben und Muttern können am örtlichen Wertstoffhof als Metall recycelt werden.
- Bauteile: enthält das Produkt passive elektromechanische Teile (z. B. Stiftleisten oder Taster), können diese an einer Sammelstelle für Elektronikrecycling abgegeben werden.

Beachten Sie stets die Sortierhinweise und die örtlichen Vorschriften in Ihrem Land.

⚠ **WARNUNG!** *Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.*

Hersteller: KKSB Cases AB
Marke: KKSB Cases
Adresse: Hjulmakarevägen 9, 443 41 Gråbo, Sweden
Tel.: +46 76 004 69 04
E-Mail: support@kksb.se
Offizielle Website: https://kksb-cases.com/
Änderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller auf der offiziellen Website veröffentlicht.