

MODE D'EMPLOI ET FICHE DE SÉCURITÉ

KKSB DIN Rail Mount Clip with Screws

EAN: 7350001160962

À lire avant utilisation

Ce document contient des informations techniques et de sécurité importantes sur le produit, son utilisation et son installation en toute sécurité. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

▲ AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – PETITES PIÈCES. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.

Présentation du produit

Le clip de montage sur rail DIN KKSB permet de fixer en toute sécurité les boîtiers KKSB compatibles sur un rail DIN oméga standard de 35 mm.

En aluminium revêtu de poudre noire avec un ressort en fil d'acier, le clip est conçu pour les installations industrielles telles que armoires de commande, systèmes d'automatisation et déploiements edge embarqués. Il se visse directement sur les boîtiers KKSB dotés de trous pour clip DIN préperçés et permet une installation et un retrait rapides du rail DIN.

Remarque : ce produit comprend uniquement le clip pour rail DIN et les vis. Le rail DIN et le boîtier ne sont PAS inclus.

Caractéristiques techniques

- Norme du rail: rail DIN oméga de 35 mm
- Compatibilité: boîtiers KKSB avec trous pour clip DIN d'origine, p. ex. KKSB Raspberry Pi 5, ROCK 5B, Arduino, Jetson Orin Nano, BeagleBone et Coral ; autres boîtiers par perçage de 4 trous M2,5
- Dimensions: 37 × 47,8 mm, épaisseur 2,5 mm
- Trous de fixation: 4 trous au pas de 20 mm, pour vis M2,5
- Matériau: aluminium revêtu de poudre noire, avec ressort en fil d'acier
- Dimensions du colis: 120 × 78 × 9 mm
- Contenu: 1 × clip pour rail DIN, 4 × vis M2,5
- Non inclus: rail DIN, boîtier

Utilisation prévue

Pour une utilisation en intérieur, dans un environnement sec, afin de fixer des boîtiers KKSB compatibles sur un rail DIN oméga de 35 mm. Après l'installation, vérifiez que le boîtier est bien en place sur le rail.

Informations détaillées sur le produit

<https://kksb-cases.com/products/kksb-din-rail-clip-including-screws>



Installation du clip pour rail DIN KKSB

Installation avec un tournevis : 1) Placez le clip sur la face de montage du boîtier de façon que ses quatre trous soient alignés avec les trous pour clip DIN du boîtier. 2) Fixez-le avec les quatre vis M2,5 – sans serrer excessivement. 3) Accrochez le bord fixe du clip derrière un bord du rail DIN de 35 mm et appuyez le boîtier sur le rail jusqu'à ce que le ressort s'enclenche derrière l'autre bord. Pour retirer le boîtier, poussez-le vers le ressort et soulevez-le du rail. Le lien ci-dessous mène à la page produit :

<https://kksb-cases.com/products/kksb-din-rail-clip-including-screws>



Normes et réglementations

Ce produit est conforme aux exigences des dernières versions publiées de la législation européenne suivante :

- RoHS – Directive 2011/65/UE, y compris la directive déléguée (UE) 2015/863, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2025/2456 (version consolidée du 01/07/2026), ainsi que les UK RoHS Regulations (S.I. 2012/3032).
- REACH – Règlement (CE) n° 1907/2006, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2026/1168 (version consolidée du 22/06/2026). Le produit ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC) de la liste des substances candidates de l'ECHA en vigueur au-delà de 0,1 % masse/masse et respecte les restrictions de l'annexe XVII.
- POP – Règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2026/1423 (version consolidée du 30/09/2026), y compris les limites PFOS du règlement délégué (UE) 2025/718.

Élimination et recyclage

L'emballage est traité conformément au règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (UE) 2025/40 (PPWR). Merci de le trier séparément :

- Carton et cales en papier : aplatir et déposer dans le tri des emballages papier / carton (PAP 20).
- Pièces métalliques : le clip en aluminium, le ressort en acier et les vis peuvent être recyclés comme métal dans votre centre de recyclage local.
- Composants : si le produit contient des pièces électromécaniques passives (par ex. barrettes à broches ou boutons-poussoirs), elles peuvent être déposées dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électroniques.

Respectez toujours les consignes de tri et les règles locales de votre pays.

▲ AVERTISSEMENT ! Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Fabricant: KKSB Cases AB

Marque: KKSB Cases

Adresse: Hjulmakarevägen 9, 443 41 Gråbo, Sweden

Tél.: +46 76 004 69 04

E-mail: support@kksb.se

Site officiel: <https://kksb-cases.com/>

Les modifications des coordonnées sont publiées par le fabricant sur le site officiel.