

BEDIENUNGSANLEITUNG UND SICHERHEITSDATENBLATT

KKSB DIN Rail Mount Clip with Screws

EAN: 7350001160962

Vor Gebrauch lesen

Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheitsrelevante Informationen über das Produkt sowie seine sichere Verwendung und Montage. Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

⚠️ WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR – KLEINTEILE. NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN.

Produkteinführung

Der KKSB DIN-Schienen-Montageclip ermöglicht die sichere Montage kompatibler KKSB-Gehäuse auf einer Standard-35-mm-DIN-Hutschiene.

Der Clip besteht aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium mit einer Feder aus Stahldraht und ist für industrielle Anwendungen wie Schaltschränke, Automatisierungssysteme und Embedded-Edge-Installationen ausgelegt. Er wird direkt an KKSB-Gehäuse mit vorgefertigten DIN-Clip-Löchern geschraubt und ermöglicht schnelles Montieren und Abnehmen von der DIN-Schiene.

Hinweis: Dieses Produkt enthält nur den DIN-Schienen-Clip und die Schrauben. DIN-Schiene und Gehäuse sind NICHT im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

- Schienenstandard: 35-mm-DIN-Hutschiene
- Kompatibilität: KKSB-Gehäuse mit werkseitigen DIN-Clip-Löchern, z. B. KKSB Raspberry Pi 5, ROCK 5B, Arduino, Jetson Orin Nano, BeagleBone und Coral; andere Gehäuse durch Bohren von 4 × M2,5-Löchern
- Abmessungen: 37 × 47,8 mm, 2,5 mm dick
- Befestigungslöcher: 4 Löcher im Raster 20 mm, für M2,5-Schrauben
- Material: Aluminium, schwarz pulverbeschichtet, mit Stahldrahtfeder
- Verpackungsmaße: 120 × 78 × 9 mm
- Lieferumfang: 1 × DIN-Schienen-Clip, 4 × M2,5-Schrauben
- Nicht enthalten: DIN-Schiene, Gehäuse

Bestimmungsgemäße Verwendung

Zur Verwendung in trockenen Innenräumen für die Montage kompatibler KKSB-Gehäuse auf einer 35-mm-DIN-Hutschiene. Nach der Montage sicherstellen, dass das Gehäuse fest auf der Schiene sitzt.

Ausführliche Produktinformationen

<https://kksb-cases.com/products/kksb-din-rail-clip-including-screws>



Montage des KKSB DIN-Schienen-Clips

Montage mit einem Schraubendreher: 1) Den Clip so auf die Montagefläche des Gehäuses legen, dass die vier Löcher mit den DIN-Clip-Löchern des Gehäuses fluchten. 2) Mit den vier M2,5-Schrauben befestigen – nicht zu fest anziehen. 3) Die feste Kante des Clips hinter eine Kante der 35-mm-DIN-Schiene einhängen und das Gehäuse auf die Schiene drücken, bis die Feder hinter der anderen Kante einrastet. Zum Abnehmen das Gehäuse in Richtung der Feder drücken und von der Schiene abheben. Der Link unten führt zur Produktseite:

<https://kksb-cases.com/products/kksb-din-rail-clip-including-screws>



Eingehaltene Normen und Vorschriften

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der zuletzt veröffentlichten Fassungen der folgenden EU-Rechtsvorschriften:

- RoHS – Richtlinie 2011/65/EU einschl. Delegierter Richtlinie (EU) 2015/863, zuletzt geändert durch Richtlinie (EU) 2025/2456 (konsolidierte Fassung 01/07/2026), sowie die UK RoHS Regulations (S.I. 2012/3032).
- REACH – Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2026/1168 (konsolidierte Fassung 22/06/2026). Das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) der aktuellen ECHA-Kandidatenliste über 0,1 Massen-% und erfüllt die Beschränkungen nach Anhang XVII.
- POP – Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2026/1423 (konsolidierte Fassung 30/09/2026), einschl. der PFOS-Grenzwerte der Delegierten Verordnung (EU) 2025/718.

Entsorgung und Recycling

Die Verpackung wird gemäß der EU-Verpackungsverordnung (EU) 2025/40 (PPWR) behandelt. Bitte getrennt entsorgen:

- Karton und Papiereinlagen: flach falten und in die Papier-/Kartonverpackungs-Sammlung geben (PAP 20).
- Metallteile: der Aluminiumclip, die Stahlfeder und die Schrauben können am örtlichen Wertstoffhof als Metall recycelt werden.
- Bauteile: enthält das Produkt passive elektromechanische Teile (z. B. Stifteleisten oder Taster), können diese an einer Sammelstelle für Elektronikrecycling abgegeben werden.

Beachten Sie stets die Sortierhinweise und die örtlichen Vorschriften in Ihrem Land.

⚠️ WARNUNG! Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Hersteller: KKSB Cases AB

Marke: KKSB Cases

Adresse: Hjulmakarevägen 9, 443 41 Gråbo, Sweden

Tel.: +46 76 004 69 04

E-Mail: support@kksb.se

Offizielle Website: <https://kksb-cases.com/>

Änderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller auf der offiziellen Website veröffentlicht.