

MANUAL DE USUARIO Y FICHA DE SEGURIDAD

KKSB DIN Rail Mount Clip with Screws

EAN: 7350001160962

Leer antes de usar

Este documento contiene información técnica y de seguridad importante sobre el producto y su uso e instalación seguros. Consérvelo para futuras consultas.

⚠ ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA – PIEZAS PEQUEÑAS. NO APTO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.

Presentación del producto

El clip de montaje KKSB para carril DIN permite fijar de forma segura las carcassas KKSB compatibles a un carril DIN estándar de 35 mm.

Fabricado en aluminio con recubrimiento en polvo negro y un muelle de alambre de acero, el clip está diseñado para instalaciones industriales como armarios de control, sistemas de automatización e implementaciones edge embebidas. Se atornilla directamente a las carcassas KKSB con orificios para clip DIN ya mecanizados y permite instalarlo y retirarlo rápidamente del carril DIN.

Nota: este producto incluye solo el clip para carril DIN y los tornillos. El carril DIN y la carcasa NO están incluidos.

Detalles técnicos

- Estándar del carril: carril DIN de 35 mm
- Compatibilidad: carcassas KKSB con orificios para clip DIN de fábrica, p. ej. KKSB Raspberry Pi 5, ROCK 5B, Arduino, Jetson Orin Nano, BeagleBone y Coral; otras carcassas taladrando 4 orificios M2,5
- Tamaño: 37 × 47,8 mm, 2,5 mm de grosor
- Orificios de fijación: 4 orificios con separación de 20 mm, para tornillos M2,5
- Material: aluminio con recubrimiento en polvo negro, con muelle de alambre de acero
- Dimensiones del paquete: 120 × 78 × 9 mm
- Contenido: 1 × clip para carril DIN, 4 × tornillos M2,5
- No incluido: carril DIN, carcasa

Uso previsto

Para uso en interiores secos para montar carcassas KKSB compatibles en un carril DIN de 35 mm. Tras la instalación, compruebe que la carcasa queda firmemente asentada en el carril.

Información detallada del producto

<https://kksb-cases.com/products/kksb-din-rail-clip-including-screws>



Instalación del clip KKSB para carril DIN

Instalación con un destornillador: 1) Coloque el clip en la cara de montaje de la carcasa de modo que sus cuatro orificios coincidan con los orificios para clip DIN de la carcasa. 2) Fíjelo con los cuatro tornillos M2,5 – sin apretar en exceso. 3) Enganche el borde fijo del clip detrás de un borde del carril DIN de 35 mm y presione la carcasa sobre el carril hasta que el muelle encaje detrás del otro borde. Para retirarla, empuje la carcasa hacia el muelle y levántela del carril. El enlace de abajo lleva a la página del producto:

<https://kksb-cases.com/products/kksb-din-rail-clip-including-screws>



Normas y reglamentos aplicables

Este producto cumple los requisitos de las últimas versiones publicadas de la siguiente legislación de la UE:

- RoHS – Directiva 2011/65/UE, incluida la Directiva Delegada (UE) 2015/863, modificada por última vez por la Directiva (UE) 2025/2456 (versión consolidada 01/07/2026), y UK RoHS Regulations (S.I. 2012/3032).
- REACH – Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por última vez por el Reglamento (UE) 2026/1168 (versión consolidada 22/06/2026). El producto no contiene sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) de la lista de candidatas vigente de la ECHA en una concentración superior al 0,1 % en peso y cumple las restricciones del anexo XVII.
- POP – Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes, modificado por última vez por el Reglamento (UE) 2026/1423 (versión consolidada 30/09/2026), incluidos los límites de PFOS del Reglamento Delegado (UE) 2025/718.

Eliminación y reciclaje

El embalaje se gestiona conforme al Reglamento de la UE relativo a los envases y residuos de envases (UE) 2025/40 (PPWR). Sepárelo para su reciclaje:

- Caja de cartón e insertos de papel: aplánelos y deposítelos en el contenedor de envases de papel / cartón (PAP 20).
- Piezas metálicas: el clip de aluminio, el muelle de acero y los tornillos pueden reciclarse como metal en su punto limpio local.
- Componentes: si el producto contiene piezas electromecánicas pasivas (p. ej. tiras de pines o pulsadores), pueden entregarse en un punto de recogida de reciclaje de electrónica.

Siga siempre las indicaciones de separación y la normativa local de su país.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Fabricante: KKSB Cases AB

Marca: KKSB Cases

Dirección: Hjulmakarevägen 9, 443 41 Gråbo, Sweden

Tel.: +46 76 004 69 04

Correo electrónico: support@kksb.se

Sitio web oficial: <https://kksb-cases.com/>

Los cambios en los datos de contacto los publica el fabricante en el sitio web oficial.