FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI ET FICHE DE SÉCURITÉ

KKSB 19-Inch (19") 2U Adjustable DIN Rail Mount Bracket

EAN: 7350001162423

À lire avant utilisation

Ce document contient des informations techniques et de sécurité importantes sur le produit, son utilisation et son installation en toute sécurité. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

⚠ **AVERTISSEMENT !** RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – PETITES PIÈCES. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.

Présentation du produit

Le support réglable KKSB pour rail DIN 19 pouces 2U permet d'intégrer des équipements d'automatisation industrielle, électriques et réseau montés sur rail DIN dans une baie standard 19 pouces. Il porte un rail DIN de 35 mm conforme à EN 60715 / IEC 60715 et occupe deux unités de rack (2U).

La profondeur de montage est réglable : le rail peut être positionné selon la profondeur d'installation des appareils. En acier SPCC découpé au laser avec revêtement poudre noir texturé et rail DIN en acier galvanisé ; toutes les pièces sont assemblées par vis. Les découpes de ventilation et la construction ouverte gardent les appareils accessibles.

Remarque : la baie rack et les appareils pour rail DIN ne sont PAS inclus.

Caractéristiques techniques

- Standard rack: 19 pouces, 2U
- Dimensions: 481,3 × 132 × 88,9 mm (l × p × h)
- Rail DIN: 35 mm, EN 60715 / IEC 60715, acier galvanisé
- Profondeur de montage: réglable
- Matériau: acier SPCC, revêtement poudre noir texturé ; assemblage vissé
- Montage en baie: 4 × écrou cage M6, 4 × vis M6 × 12 mm
- Contenu: 2 × support latéral, 1 × rail support réglable, 1 × rail DIN 35 mm, 4 × écrou cage M6, 4 × vis à tête cylindrique bombée M6 × 12 mm, 8 × vis M5 × 8 mm, 8 × écrou à embase crantée M5

Utilisation prévue

Pour une utilisation en intérieur, dans un environnement sec, pour monter des appareils sur un rail DIN de 35 mm dans des baies standard 19 pouces. Ne montez que des appareils prévus pour le montage sur rail DIN de 35 mm et ne couvrez pas les ouvertures de ventilation.

Informations détaillées sur le produit


https://kksb-cases.com/products/kksb-19-inch-19-2u-adjustable-din-rail-mount-bracket



Montage du support pour rail DIN KKSB

Instructions de montage pas à pas avec photos – assembler les supports latéraux, le rail support et le rail DIN avec les vis M5 et les écrous à embase, clipser les écrous cage M6 dans les montants de la baie à une position 2U libre et fixer le support avec les vis M6 × 12 mm, régler la profondeur de montage, puis serrer toutes les fixations et clipser les appareils sur le rail. Le lien ci-dessous mène à la page produit ; le guide de montage y est indiqué sous « User Manuals » :

https://kksb-cases.com/products/kksb-19-inch-19-2u-adjustable-din-rail-mount-bracket



Normes et réglementations

Ce produit est conforme aux exigences des dernières versions publiées de la législation européenne suivante :

- RoHS – Directive 2011/65/UE, y compris la directive déléguée (UE) 2015/863, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2025/2456 (version consolidée du 01/07/2026), ainsi que les UK RoHS Regulations (S.I. 2012/3032).
- REACH – Règlement (CE) n° 1907/2006, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2026/2382 (version consolidée du 22/06/2026). Le produit ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC) de la liste des substances candidates de l'ECHA en vigueur au-delà de 0,1 % masse/masse et respecte les restrictions de l'annexe XVII.
- POP – Règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2026/2382 (version consolidée du 30/09/2026), y compris les limites PFOS du règlement délégué (UE) 2025/718.

Élimination et recyclage

L'emballage est traité conformément au règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (UE) 2025/40 (PPWR). Merci de le trier séparément :

- Carton et cales en papier : aplatir et déposer dans le tri des emballages papier / carton (PAP 20).
- Pièces métalliques : les supports en acier, le rail DIN, les écrous cage, les vis et les écrous peuvent être recyclés comme métal dans votre centre de recyclage local.
- Composants : si le produit contient des pièces électromécaniques passives (par ex. barrettes à broches ou boutons-poussoirs), elles peuvent être déposées dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électroniques.

Respectez toujours les consignes de tri et les règles locales de votre pays.

⚠ **AVERTISSEMENT !** *Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.*

Fabricant: KKSB Cases AB
Marque: KKSB Cases
Adresse: Hjulmakarevägen 9, 443 41 Gråbo, Sweden
Tél.: +46 76 004 69 04
E-mail: support@kksb.se
Site officiel: https://kksb-cases.com/
Les modifications des coordonnées sont publiées par le fabricant sur le site officiel.