

取扱説明書および安全データシート

KKSB DIN Rail Mount Clip with Screws

EAN: 7350001160962

ご使用前にお読みください

本書には、製品ならびにその安全な使用と取り付けに関する重要な技術情報および安全情報が記載されています。必要なときに参照できるように保管してください。

▲ 警告！ 窒息の危険 - 小さな部品があります。3歳未満のお子様には適していません。

製品紹介

KKSB DIN レール取付クリップは、対応する KKSB ケースを標準 35 mm DIN レールに確実に取り付けるためのクリップです。

黒色粉末塗装アルミニウムとスチール線のばねで作られており、制御盤、オートメーションシステム、組込みエッジ用途などの産業用設置向けに設計されています。DIN クリップ用の穴が加工済みの KKSB ケースに直接ねじ止めでき、DIN レールへの取付けと取外しが素早く行えます。

注意: 本製品には DIN レールクリップとねじのみが含まれます。DIN レールとケースは付属しません。

技術仕様

- レール規格: 35 mm DIN レール
- 対応ケース: DIN クリップ用の穴が工場加工済みの KKSB ケース (例: KKSB Raspberry Pi 5、ROCK 5B、Arduino、Jetson Orin Nano、BeagleBone、Coral)。その他のケースは M2.5 穴を 4 か所あけることで取付可能
- サイズ: 37 × 47.8 mm、厚さ 2.5 mm
- 取付穴: 20 mm ピッチの穴 4 個、M2.5 ねじ用
- 材質: アルミニウム、黒色粉末塗装、スチール線ばね付き
- パッケージ寸法: 120 × 78 × 9 mm
- 同梱品: DIN レールクリップ × 1、M2.5 ねじ × 4
- 付属しないもの: DIN レール、ケース

使用目的

乾燥した屋内で、対応する KKSB ケースを 35 mm DIN レールに取り付ける用途に使用してください。取付け後、ケースがレールにしっかり固定されていることを確認してください。

製品の詳細情報

<https://kksb-cases.com/products/kksb-din-rail-clip-including-screws>



KKSB DIN レールクリップの取付方法

ドライバーを使用した取付け: 1) クリップの 4 つの穴がケースの DIN クリップ用の穴に合うように、ケースの取付面にクリップを置きます。2) M2.5 ねじ 4 本で固定します (締めすぎないでください)。3) クリップの固定側の縁を 35 mm DIN レールの一方の縁の裏側に掛け、ばねがもう一方の縁の裏側にかかるまでケースをレールに押し付けます。取外す際は、ケースをばね側へ押してレールから持ち上げます。下のリンクから製品ページへ移動できます:

<https://kksb-cases.com/products/kksb-din-rail-clip-including-screws>



適合規格・法令

本製品は、以下の EU 法令の最新公表版の要求事項に適合しています:

- RoHS - 指令 2011/65/EU (委任指令 (EU) 2015/863 を含む)、最終改正 指令 (EU) 2025/2456 (統合版 01/07/2026)、および英国 RoHS 規則 (S.I. 2012/3032)。
- REACH - 規則 (EC) No 1907/2006、最終改正 規則 (EU) 2026/1168 (統合版 22/06/2026)。本製品は、現行の ECHA 候補リストに掲載された高懸念物質 (SVHC) を 0.1 wt% を超えて含有せず、附属書 XVII の制限に適合しています。
- POP - 残留性有機汚染物質に関する規則 (EU) 2019/1021、最終改正 規則 (EU) 2026/1423 (統合版 30/09/2026)、委任規則 (EU) 2025/718 の PFOS 制限値を含む。

廃棄とリサイクル

包装は EU 包装および包装廃棄物規則 (EU) 2025/40 (PPWR) に従って取り扱われています。分別してください:

- 段ボール箱および紙製の緩衝材: たたんで紙/段ボール包装のリサイクルに出してください (PAP 20)。
- 金属部品: アルミニウム製クリップ、スチールばね、ねじは、地域のリサイクルセンターで金属としてリサイクルできます。
- 部品: 製品にパッシブな電気機械部品 (ピンヘッダーやプッシュボタンなど) が含まれている場合は、電子機器リサイクルの回収拠点に持ち込むことができます。

必ずお住まいの国の分別表示および地域の規則に従ってください。

▲ 警告！ 適合性について責任を負う当事者により明示的に承認されていない変更または改造を行うと、ユーザーの機器使用権限が無効になる場合があります。

製造者: KKSB Cases AB

ブランド: KKSB Cases

住所: Hjulmakarevägen 9, 443 41 Gråbo, Sweden

電話: +46 76 004 69 04

E メール: support@kksb.se

公式ウェブサイト: <https://kksb-cases.com/>

連絡先情報の変更は、製造者の公式ウェブサイトで公表されます。