

取扱説明書および安全データシート

KKSB 19-Inch (19") 6U Open Rack Cabinet

EAN: 7350001162263

ご使用前にお読みください

本書には、製品ならびにその安全な使用と取り付けに関する重要な技術情報および安全情報が記載されています。必要なときに参照できるように保管してください。

警告！ 窒息の危険 - 小さな部品があります。3歳未満のお子様には適していません。

製品紹介

KKSB 19 インチ 6U オープンラックキャビネットは、ネットワークスイッチ、パッチパネル、ルーター、通信機器、Raspberry Pi クラスター、産業用オートメーション機器など、標準 19 インチ機器用の頑丈なスチール製オープンフレームラックです。壁掛け、または調整脚による床置きで設置でき、オープンフレームにより優れた通気性と機器・ケーブルへの容易なアクセスを実現します。

黒色粉体塗装仕上げのスチール製。歯付きワッシャーがすべての金属部品を電氣的に接続し、接地ポイントを備えています。フラットパックで出荷され、積み重ねが可能です（スタッキングキットは別売）。

注意：本製品は空のラックキャビネットのみです。ラック機器、ケージナット、壁用ねじ・アンカーは付属しません。

技術仕様

- ラック規格: 19 インチ
- 高さ: 6U (取付高さ 266.7 mm)
- 最大積載量: 150 kg (均等荷重)
- 材質: スチール、黒色粉体塗装
- 設置方法: 壁掛けまたは床置き、樹脂ベース付き M6 調整脚 × 4
- 壁取付: 取付穴 4 個、Ø 8.5 mm、M6 ねじ用
- 機器取付: 標準 M6 ケージナット用角穴
- 接地: 接地ポイント、歯付きワッシャー (DIN 6798) で全金属部品を接続
- 同梱品: フレーム部品 (フラットパック)、調整脚 × 4、ねじ・歯付きワッシャー

使用目的

乾燥した屋内で、標準 19 インチラック機器用フレームとして使用してください。最大積載量 150 kg を超えないでください。壁掛けの場合は、壁の材質およびキャビネットと機器の総重量に適したねじとアンカーを使用してください。床置きの場合は平らで安定した床に設置し、重い機器は下段に取り付けてください。

製品の詳細情報

<https://kksb-cases.com/products/kksb-19-inch-19-6u-open-rack-cabinet-steel-wall-mount-floor-standing-rack>



KKSB ラックキャビネットの組立方法

写真付きの組立手順書と組立動画 - ねじと歯付きワッシャーで底部フレームを組み立て（接地のため歯付き面を塗装面側に）、調整脚を取り付け、4本の垂直フレームを取り付け（鍵穴スロット付きフレームを背面側に）、上部フレームを組み立てて（ロゴ付きビームを前面に）固定します。下のリンクから製品ページへ移動し、「User Manuals」の見出しから組立ガイドをご覧ください：

<https://kksb-cases.com/products/kksb-19-inch-19-6u-open-rack-cabinet-steel-wall-mount-floor-standing-rack>



適合規格・法令

本製品は、以下の EU 法令の最新公表版の要求事項に適合しています：

- RoHS - 指令 2011/65/EU (委任指令 (EU) 2015/863 を含む)、最終改正 指令 (EU) 2025/2456 (統合版 01/07/2026)、および英国 RoHS 規則 (S.I. 2012/3032)。
- REACH - 規則 (EC) No 1907/2006、最終改正 規則 (EU) 2026/1168 (統合版 22/06/2026)。本製品は、現行の ECHA 候補リストに掲載された高懸念物質 (SVHC) を 0.1 wt% を超えて含有せず、附属書 XVII の制限に適合しています。
- POP - 残留性有機汚染物質に関する規則 (EU) 2019/1021、最終改正 規則 (EU) 2026/1423 (統合版 30/09/2026)、委任規則 (EU) 2025/718 の PFOS 制限値を含む。
- GPSR - 一般製品安全規則 (EU) 2023/988 (GPSR)。
- ラック規格 - IEC 60297-3-100 / EIA-310 に準拠したラック寸法 (1U = 44.45 mm、取付穴ピッチ 465 mm)。

廃棄とリサイクル

包装は EU 包装および包装廃棄物規則 (EU) 2025/40 (PPWR) に従って取り扱われています。分別してください：

- 段ボール箱および紙製の緩衝材：たたんで紙/段ボール包装のリサイクルに出してください (PAP 20)。
- 金属部品：スチールフレーム、ねじおよびワッシャーは、地域のリサイクルセンターで金属としてリサイクルできます。
- 部品：製品にパッシブな電気機械部品（ピンヘッダーやプッシュボタンなど）が含まれている場合は、電子機器リサイクルの回収拠点に持ち込むことができます。

必ずお住まいの国の分別表示および地域の規則に従ってください。

警告！ 適合性について責任を負う当事者により明示的に承認されていない変更または改造を行うと、ユーザーの機器使用権限が無効になる場合があります。

製造者: KKSb Cases AB

ブランド: KKSb Cases

住所: Hjulmakarevägen 9, 443 41 Gråbo, Sweden

電話: +46 76 004 69 04

E メール: support@kksb.se

公式ウェブサイト: <https://kksb-cases.com/>

連絡先情報の変更は、製造者の公式ウェブサイトで公表されます。