

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KARTA BEZPIECZEŃSTWA

KKSB DIN Rail Mount Clip with Screws

EAN: 7350001160962

Przeczytaj przed użyciem

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje techniczne i dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz jego bezpiecznego użytkowania i montażu. Zachowaj go na przyszłość.

! OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZADŁAWIENIA – MAŁE CZĘŚCI. NIE DLA DZIECI PONIŻEJ 3 LAT.

Opis produktu

Klip montażowy KKSB na szynę DIN umożliwia bezpieczne mocowanie kompatybilnych obudów KKSB na standardowej szynie DIN 35 mm.

Klip wykonany jest z czarnego aluminium malowanego proszkowo ze sprężyną z drutu stalowego i jest przeznaczony do instalacji przemysłowych, takich jak szafy sterownicze, systemy automatyki i wdrożenia edge. Przykręca się go bezpośrednio do obudów KKSB z fabrycznymi otworami na klip DIN i umożliwia szybki montaż oraz demontaż z szyny DIN.

Uwaga: produkt zawiera wyłącznie klip na szynę DIN i śruby. Szyna DIN i obudowa NIE są dołączone.

Dane techniczne

- Standard szyny: szyna DIN 35 mm
- Kompatybilność: obudowy KKSB z fabrycznymi otworami na klip DIN, np. KKSB Raspberry Pi 5, ROCK 5B, Arduino, Jetson Orin Nano, BeagleBone i Coral; inne obudowy po wywierceniu 4 otworów M2,5
- Wymiary: 37 × 47,8 mm, grubość 2,5 mm
- Otwory montażowe: 4 otwory w rozstawie 20 mm, na śruby M2,5
- Materiał: aluminium malowane proszkowo na czarno, ze sprężyną z drutu stalowego
- Wymiary opakowania: 120 × 78 × 9 mm
- W zestawie: 1 × klip na szynę DIN, 4 × śruby M2,5
- Nie zawiera: szyny DIN, obudowy

Przeznaczenie

Do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym otoczeniu, do mocowania kompatybilnych obudów KKSB na szynie DIN 35 mm. Po montażu upewnij się, że obudowa jest pewnie osadzona na szynie.

Szczegółowe informacje o produkcie

<https://kksb-cases.com/products/kksb-din-rail-clip-including-screws>



Montaż klipa KKSB na szynę DIN

Montaż za pomocą wkrętaka: 1) Przyłóż klip do powierzchni montażowej obudowy tak, aby jego cztery otwory pokrywały się z otworami na klip DIN w obudowie. 2) Przykręć go czterema śrubami M2,5 – nie dokręcaj zbyt mocno. 3) Zaczep stałą krawędź klipa za jedną krawędzią szyny DIN 35 mm i dociśnij obudowę do szyny, aż sprężyna zatrzaśnie się za drugą krawędzią. Aby zdjąć obudowę, dociśnij ją w kierunku sprężyny i unieś z szyny. Poniższy link prowadzi do strony produktu:

<https://kksb-cases.com/products/kksb-din-rail-clip-including-screws>



Zgodność z normami i przepisami

Produkt spełnia wymagania najnowszych opublikowanych wersji następujących przepisów UE:

- RoHS – Dyrektywa 2011/65/UE wraz z dyrektywą delegowaną (UE) 2015/863, ostatnio zmieniona dyrektywą (UE) 2025/2456 (wersja skonsolidowana 01/07/2026), oraz UK RoHS Regulations (S.I. 2012/3032).
- REACH – Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, ostatnio zmienione rozporządzeniem (UE) 2026/1168 (wersja skonsolidowana 22/06/2026). Produkt nie zawiera substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) z aktualnej listy kandydackiej ECHA w stężeniu powyżej 0,1 % wag. i spełnia ograniczenia załącznika XVII.
- POP – Rozporządzenie (UE) 2019/1021 dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych, ostatnio zmienione rozporządzeniem (UE) 2026/1423 (wersja skonsolidowana 30/09/2026), wraz z limitami PFOS rozporządzenia delegowanego (UE) 2025/718.

Utylizacja i recykling

Opakowanie jest zgodne z unijnym rozporządzeniem w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (UE) 2025/40 (PPWR). Prosimy o selektywną zbiórkę:

- Karton i wkładki papierowe: złożyć na płasko i wrzucić do pojemnika na opakowania z papieru / tektury (PAP 20).
- Części metalowe: aluminiowy klip, stalową sprężynę i śruby można oddać do recyklingu jako metal w lokalnym punkcie zbiórki.
- Komponenty: jeśli produkt zawiera pasywne części elektromechaniczne (np. listwy kołkowe lub przyciski), można je oddać do punktu zbiórki elektroniki do recyklingu.

Zawsze przestrzegaj oznaczeń segregacji i lokalnych przepisów obowiązujących w Twoim kraju.

! OSTRZEŻENIE! Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Producent: KKSB Cases AB

Marka: KKSB Cases

Adres: Hjulmakarevägen 9, 443 41 Gråbo, Sweden

Tel.: +46 76 004 69 04

E-mail: support@kksb.se

Oficjalna strona: <https://kksb-cases.com/>

Zmiany danych kontaktowych są publikowane przez producenta na oficjalnej stronie internetowej.