

KULLANIM KILAVUZU VE GÜVENLİK BİLGİ FORMU

KKSB 10-Inch (10") 10U Open Rack Cabinet

EAN: 7350001162324

Kullanmadan önce okuyun

Bu belge, ürün ve ürünün güvenli kullanımı ve kurulumu hakkında önemli teknik ve güvenlik bilgileri içerir. İleride başvurmak üzere saklayın.

⚠ UYARI! BOĞULMA TEHLİKESİ - KÜÇÜK PARÇALAR. 3 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

Ürün Tanıtımı

KKSB 10 inç 10U Open Rack Cabinet; ağ anahtarları, patch paneller, yönlendiriciler, iletişim ekipmanları, Raspberry Pi kümeleri ve endüstriyel otomasyon sistemleri gibi standart 10 inç ekipmanlar için sağlam, açık çerçeveli çelik bir kabindir. Duvara monte edilebilir veya ayarlanabilir ayakları üzerinde yere yerleştirilebilir; açık çerçeve mükemmel hava akışı ve ekipmanlara ve kablolarla kolay erişim sağlar.

Siyah toz boyalı çelikten üretilmiştir. Dişli rondelalar tüm metal parçaları elektriksel olarak birbirine bağlar ve topraklama noktaları mevcuttur. Kabin düz paket halinde teslim edilir ve üst üste istiflenebilir (istifleme kiti ayrıca satılır).

Not: Bu ürün yalnızca boş rack kabindir. Rack ekipmanları, kafes somunlar, duvar vidaları ve dübeller DAHİL DEĞİLDİR.

Teknik Özellikler

- Rack standardı: 10 inç
- Yükseklik: 10U (444,5 mm montaj yüksekliği)
- Maks. yük kapasitesi: 80 kg (eşit dağıtılmış)
- Malzeme: çelik, siyah toz boya
- Kurulum: duvara montaj veya yerde, plastik tabanlı 4 x M6 ayarlanabilir ayak
- Duvara montaj: 4 delik, Ø 8,5 mm, M6 vidalar için
- Ekipman montajı: standart M6 kafes somunlar için kare delikler
- Topraklama: topraklama noktaları; dişli rondelalar (DIN 6798) tüm metal parçaları bağlar
- Paket içeriği: çerçeve parçaları (düz paket), 4 x ayarlanabilir ayak, vidalar ve dişli rondelalar

Kullanım Amacı

Kuru iç mekânlarda, standart 10 inç rack ekipmanları için çerçeve olarak kullanım içindir. 80 kg maksimum yükü aşmayın. Duvara montaj için duvara ve kabin ile ekipmanın toplam ağırlığına uygun vida ve dübel kullanın. Kabini düz ve sağlam bir zemine yerleştirin ve ağır ekipmanları alta monte edin.

Ayrıntılı Ürün Bilgisi

<https://kksb-cases.com/products/kksb-10-inch-10-10u-open-rack-cabinet-steel-wall-mount-floor-standing-rack>



KKSB Rack Kabininin Montajı

Fotoğraflı adım adım montaj talimatı ve montaj videosu - alt çerçeveyi vidalar ve dişli rondelalarla monte edin (topraklama için dişli taraf boyalı yüzeye gelecek şekilde), ayarlanabilir ayakları takın, dört dikey profili monte edin (anahtar deliği yuvalı profiller arkaya), ardından üst çerçeveyi monte edin (logolu profil öne) ve sabitleyin. Aşağıdaki bağlantı ürün sayfasına gider; montaj kılavuzu orada "User Manuals" başlığı altındadır:

<https://kksb-cases.com/products/kksb-10-inch-10-10u-open-rack-cabinet-steel-wall-mount-floor-standing-rack>



Uygulanan Standartlar ve Mevzuat

Bu ürün, aşağıdaki AB mevzuatının en son yayımlanan sürümlerinin gerekliliklerini karşılar:

- RoHS - Direktif 2011/65/AB ve Yetki Devredilmiş Direktif (AB) 2015/863, en son Direktif (AB) 2025/2456 ile değiştirilmiş hâliyle (konsolide sürüm 01/07/2026), ayrıca UK RoHS Regulations (S.I. 2012/3032).
- REACH - Tüzük (AT) No 1907/2006, en son Tüzük (AB) 2026/1168 ile değiştirilmiş hâliyle (konsolide sürüm 22/06/2026). Ürün, güncel ECHA Aday Listesi'ndeki çok yüksek önem arz eden maddeleri (SVHC) ağırlıkça %0,1'in üzerinde içermez ve Ek XVII kısıtlamalarına uygundur.
- POP - Kalıcı organik kirleticiler hakkında Tüzük (AB) 2019/1021, en son Tüzük (AB) 2026/1423 ile değiştirilmiş hâliyle (konsolide sürüm 30/09/2026), Yetki Devredilmiş Tüzük (AB) 2025/718'in PFOS sınır değerleri dahil.
- GPSR - Genel ürün güvenliğine ilişkin (AB) 2023/988 sayılı Tüzük (GPSR).
- Rack standardı - IEC 60297-3-100 / EIA-310 uyarınca rack ölçüleri (1U = 44,45 mm).

Bertaraf ve Geri Dönüşüm

Ambalaj, AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü (AB) 2025/40 (PPWR) uyarınca işlenir. Lütfen ayrı toplayın:

- Karton kutu ve kâğıt ara parçalar: düzleştirip kâğıt / karton ambalaj geri dönüşümüne atın (PAP 20).
- Metal parçalar: çelik çerçeve, vidalar ve rondelalar yerel geri dönüşüm merkezinde metal olarak geri dönüştürülebilir.
- Bileşenler: ürün pasif elektromekanik parçalar (ör. pin header'lar veya basmalı düğmeler) içeriyorsa, bunlar elektronik geri dönüşüm toplama noktasına teslim edilebilir.

Daima ayrıştırma etiketlerine ve ülkenizdeki yerel kurallara uyun.

⚠ UYARI! Uygunluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Üretici: KKSB Cases AB

Marka: KKSB Cases

Adres: Hjulumakarevägen 9, 443 41 Gråbo, Sweden

Tel: +46 76 004 69 04

E-posta: support@kksb.se

Resmî web sitesi: <https://kksb-cases.com/>

İletişim bilgilerindeki değişiklikler üretici tarafından resmî web sitesinde yayımlanır.